

## 订购信息

表 1。罗斯蒙特 2090F 卫生型压力变送器订购信息

★ 标准产品表示最普通的选项。为了实现最佳发货时间，建议选择带星号的选项(★)。

扩展产品在接收订单后制造，且需要额外的交货提前时间。

型号	产品描述			
2090F	卫生型压力变送器			
<b>变送器类型</b>				
<b>标准</b>				<b>标准</b>
A	绝压			★
G	表压			★
<b>压力范围</b>				
	范围	最小量程	URL/ 传感器量程上限	
<b>标准</b>				<b>标准</b>
1	0–2 bar (0–30 psi)	103 mbar (1.5 psi)	2.06 bar (30 psi)	★
2	0–10.3 bar (0–150 psi)	517 mbar (7.5 psi)	10.34 bar (150 psi)	★
3	0–20.7 bar (0–300 psi)	2.76 bar (40 psi)	20.68 bar (300 psi)	★
<b>输出</b>				
<b>标准</b>				<b>标准</b>
S	4–20mA dc/ 数字 HART 协议			★
<b>结构材料</b>				
	过程连接	隔膜	油液填充	
<b>标准</b>				<b>标准</b>
2D	316L 不锈钢	316L 不锈钢	Neobee	★
代码	过程连接			
<b>标准</b>				<b>标准</b>
E	1½ 英寸三卡箍 连接			★
F	2 英寸三卡箍连接			★
<b>导线管入口</b>				
<b>标准</b>				<b>标准</b>
1	½–14 NPT			★
2	M20 × 1.5 (CM 20)			★
<b>选项</b>				
<b>数字显示</b>				
<b>标准</b>				<b>标准</b>
M5	LCD 显示屏，缩放比例为 0–100%			★
M7	LCD 显示屏，特殊结构			★
<b>安装架</b>				
<b>标准</b>				<b>标准</b>
B4	带不锈钢螺栓的不锈钢安装架			★
<b>产品认证</b>				
<b>标准</b>				<b>标准</b>
E5	FM 防爆，防粉尘起火			★
ED	ATEX 隔爆			★
I5	FM 本安，2 区			★
K5	FM 防爆，防粉尘起火，本安，2 区			★
I1	ATEX 本安			★
N1	ATEX n 型			★
C6	CSA 防爆，本安和非易燃			★
KB	FM 与 CSA 防爆、防粉尘起火，本安，2 区			★
KH	FM 核准与 ATEX 防爆和本安			★
ND	ATEX 防尘			★
NK	IECEX 防尘			★

## Rosemount 2090F

表 1. 罗斯蒙特 2090F 卫生型压力变送器订购信息

★ 标准产品表示最普通的选项。为了实现最佳发货时间，建议选择带星号的选项 (★)。

扩展产品在接收订单后制造，且需要额外的交货提前时间。

K7	I7、N7、E7 和 NK 的组合	★
K1	I1、N1、ED 和 ND 的组合	★
K6	CSA 防爆、防粉尘起火，本安，2 区	★
<b>接线端子</b>		
<b>标准</b>		标准
T1	瞬变保护	★
<b>特殊证书</b>		
<b>标准</b>		标准
Q4	校准证书	★
<b>报警限值</b>		
<b>标准</b>		标准
C4	NAMUR 报警与饱和水平，上限报警	★
CN	NAMUR 报警与饱和水平，下限报警	★
<b>特殊程序</b>		
<b>扩展型</b>		
P2	特殊维修清洁	
<b>校准精度</b>		
<b>标准</b>		标准
P8	0.1% 精度，10:1 量程比	★
<b>特殊 P 型</b>		
<b>标准</b>		标准
PXXXX	需要创建的特殊件	★
<b>典型型号: 2090FG 2 S 2D E 1</b>		